



INSTRUKCJA OBSŁUGI PODSŁUCH LOKALIZATOR GF-07



I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

Ładowanie - Przed pierwszym użyciem podsłuchu należy naładować akumulator, ładując go przez minimum 3-4h. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do ładowarki sieciowej 5V 1A. Przygotuj kartę SIM oraz ewentualną kartę pamięci micro SD (nie jest ona konieczna do pracy).

UWAGA: PROSIMY PAMIĘTAĆ, ŻE SPRZĘT GPS GF-07 **POSIADA LOKALIZACJE JEDYNIĘ PO NADAJNIKACH TELEFONICZNYCH LBS**. LOKALIZACJA JEST PRZYBLIŻONA DO NAJBLIŻSZEGO NADAJNIKA, W MAŁEJ AGLOMERACJI MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ NAWET DO PONAD 5 KM.

II SZYBKI START

1. Włączanie/Wyłączanie:

1a) Umieść kartę SIM dowolnego operatora (**ZALECAMY PLUS, T-MOBILE, ORANGE**) (karta musi być bez pinu, musi być aktywowana) w szczelinie.

Jeśli po włożeniu karty w środku zapali się czerwona dioda po czym zgaśnie, oznacza to, że karta została poprawnie zainstalowana. **Odczekaj następnie do ok. 60 sekund na połączenie z siecią.**

**W przypadku słabego zasięgu sieci GSM, zalecamy wykonać element pod otwartym niebem.
Może wystąpić przypadek, że urządzenie się nie połączy przez zbyt słaby zasięg w danej aglomeracji*



Aby wyłączyć urządzenie : Wyjmij kartę SIM ze szczeliny, urządzenie zostanie wyłączone automatycznie.

Uwaga: karta SIM musi mieć wyłączone hasło PIN i pocztę głosową oraz aktywne rozmowy wychodzące tj. dostępne środki na koncie.

JEŻELI POTRZEBUJESZ MOŻESZ WYKONAĆ OPCJĘ 1B – NIE JEST ONA KONIECZNA DO PRACY SPRZĘTU
1b) umieść kartę micro SD nad kartą SIM. Kartę micro SD należy wsuwać delikatnie aby nie uszkodzić urządzenia. Poprawnie zainstalowane karty przedstawiono na zdjęciu powyżej.

OBSŁUGA DO MAX 16 GB KARTY MICRO SD

2. Funkcja nasłuchu: zadzwoń na numer karty SIM umieszczonej w urządzeniu, połączenie zostanie odebrane automatycznie. Urządzenie pracuje jako podsłuch SIM.

Jeżeli odezwie się poczta odczekaj chwilę i zadzwoń ponownie.

3. Funkcja autoryzacji numeru

Aby autoryzować numer telefonu uprawniony do kontaktu z urządzeniem wyślij na numer karty SIM umieszczonej w urządzeniu SMS o treści „000” (3 x zero). Urządzenie odpowie komunikatem z potwierdzeniem. Od tej pory numer, z którego wysłany był SMS jest numerem autoryzowanym.

4. Nagrywanie dźwięku (dyktafon): wyślij SMS o treści „555”. ”. Urządzenie odpowie komunikatem z potwierdzeniem. Rozpocznie się rejestracja dźwięku. Aby zakończyć rejestrację wyślij do urządzenia SMS o treści: „444”.

6. Detekcja dźwięku i funkcja „call back”: wyślij do urządzenia SMS o treści: „666”. Po przekroczeniu w otoczeniu urządzenia natężenia dźwięku 40 dB urządzenie automatycznie wykona połączenie telefoniczne na autoryzowany numer. Po odebraniu połączenia przejdzie w stan podsłuchu. Urządzenie odpowie komunikatem z potwierdzeniem. Aby zakończyć funkcję wyślij do urządzenia SMS o treści: „444”.

7. Aktualny stan urządzenia: wyślij do urządzenia SMS o treści „888” aby otrzymać powiadomienie o autoryzowanym numerze, poziomie naładowania baterii, pozostałej na karcie micro SD pamięci, sile sygnału GSM.

8. Reset urządzenia: Aby zresetować urządzenie wyślij SMS o treści „999”. Pełny reset urządzenia zajmuje ok. 1 minuty.

9. Kasowanie zawartości karty pamięci: aby wyczyścić kartę pamięci wyślij do urządzenia SMS o treści „445”

10. Zamykanie/zakończenie funkcji: Każdą z powyżej wywołanych komend można zakończyć poprzez wysłanie SMS o treści „444”. Zakończenie zostanie potwierdzone komunikatem.

III INFORMACJE DODATKOWE:

4. Działanie pod stałym zasilaniem - po podłączeniu urządzenia do zasilania można korzystać z wszystkich wyżej wymienionych funkcji.

5. Lokalizacja: funkcja ta jest zależna od operatorów telefonii komórkowej. Lokalizacja odbywa się w oparciu o nadajniki GSM - pozwala to na użycie urządzenia jako prostego lokalizatora LBS. Wyślij SMS 777 aby uzyskać przybliżoną lokalizację urządzenia.